WHITE SHARK

TASSA

BEZDRÁTOVÝ LAVALIER MIKROFON

Stream line

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MADE IN CHINA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.
Tento výrobek je inteligentní bezdrátový mikrofon, který umožňuje profesionální kvalitu nahrávání. Plug and play – není potřeba aplikace.
Víceúčelové použití: může být použit pro živé přenosy, nahrávání vlogů, rozhovory, nahrávání, video výuku a další situace.

Bezdrátový mikrofon se skládá z následujících částí: vysílací část mikrofonu, magnetická spona, přijímač a nabíjecí pouzdro (jak je znázorněno na obrázku níže).

Způsoby použití: ① Klip na límec, ② Vnitřní a vnější magnetický typ s přísavnou sponou, ③ Závěsný typ – kolem krku

(Mikrofon – vysílač)

(Přijímač)

(Nabíjecí pouzdro)

Části a funkce

① Mikrofon
② Tlačítko zapnutí/vypnutí
③ Kontakt pro nabíjení
④ Type-C konektor pro nabíjení
⑤ Otvor pro šňůrku
⑥ Magnetická spona
⑦ Indikátory připojení
⑧ Světlo nabíjení
⑨ Zobrazení nabití
⑩ Zobrazení nabíjení

Připojení mikrofonu

Krok 1: Připojte přijímač k telefonu pomocí konektoru.
Dvě světla budou blikat současně.



Poznámka: pro značky telefonů Oppo / Vivo / Iqoo / Realm je nutné v nastavení telefonu povolit funkci napájení přes OTG.

Krok 2: Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí mikrofonu nebo vyjměte mikrofon z nabíječky. Indikátor začne blikat, což znamená, že zařízení bylo úspěšně zapnuto.

Tlačítko



Indikátor svítí

Krok 3: Když indikátory na mikrofonu a přijímači svítí nepřetržitě, připojení je úspěšné. Otevřete rekordér, aplikaci pro živé vysílání nebo jiné aplikace a použijte mikrofon pro nahrávání zvuku.

Zvláštní poznámka: Při použití konektoru ⑧: přijímač nemá baterii a není potřeba jej během živého vysílání nabíjet. Pokud je telefon téměř vybitý, může být nabíjen přímo přes konektor ⑩.

Poznámka:
Podporováno je pouze nabíjení 5V-1A – rychlé nabíjení není podporováno.

Vlastnosti

Přenosová vzdálenost: 10–30 metrů
Jeden přijímač – dva mikrofony: podporováno
Poslech pomocí sluchátek podporováno
Redukce šumu: automatická
Efekt ozvěny: podporováno
Zpoždění zvuku: ≤20 ms
Citlivost mikrofonu: -38 dB ±3 dB
Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz

Poměr signál/šum (SNR): ≥65 dB
Provozní proud: ≤14 mA
Proud při vypnutí: ≤20 uA
Výdrž baterie: 5–6 hodin
Baterie nabíjecího pouzdra: 800 mAh
Vstupní napětí nabíjecího pouzdra: 5V–20V
Adaptér: 5V/1A
Provozní teplota: -10°C až 50°C

Pokyny k použití

Vysílač

Pokud vysílač nesvítí, může být v tichém režimu (není vypnutý).

Funkce	Tlačítko	LED
Zapnutí	Držte tlačítko stisknuté 2 sekundy nebo vyjměte zařízení z nabíjecího pouzdra	Zelené světlo bliká
Vypnutí	Držte tlačítko stisknuté 2 sekundy	Všechna světla zhasnutá
	Vložte do nabíjecího pouzdra	Červené světlo svítí
	Pokud se do 3 minut neuskuteční spojení, zařízení se automaticky vypne	Všechna světla zhasnutá
odpojeno		Zelené světlo bliká
připojeno		Zelené světlo svítí
Spárování s RX	Stiskněte tlačítko (2 sekundy) pro zapnutí nebo vyjměte z nabíjecího pouzdra a zapněte. Připojte přijímač (RX) do nabíjecího konektoru telefonu. Vysílač (TX) a přijímač (RX) se automaticky spárují a připojí.	Když se připojí (spárují), TX a RX svítí zeleně
Odpojeno	Odpojte RX nebo TX	Po odpojení TX bliká zelená světlo

Obsah balení

(1) Mikrofon – vysílač ×2, magnetický držák ×2
(2) Přijímač ×2
(3) Nabíjecí pouzdro ×1
(4) Nabíjecí kabel
(5) Uživatelská příručka

Poznámka: Pokud jeden z mikrofonů bliká a není připojen, vypněte ten, který je úspěšně připojen, odpojte přijímač a poté znovu zapněte mikrofon, který nebyl připojený.
Poté stiskněte a držte tlačítko zapnutí 8 sekund, dokud nezačne blikat, a znovu připojte přijímač k telefonu. Když indikátory na obou zařízeních svítí nepřetržitě – připojení je úspěšné.
(Pro zapnutí není potřeba velká síla.)

Funkční tlačítko	redukce šumu	krátce stiskněte: světlo potápěcího šumu dále nesvítí – úroveň 1 potápěcího šumu; dvakrát stiskněte: úroveň 2 potápěcího šumu; třikrát stiskněte: úroveň 3	zdánlivě potápěcího šumu; světlo potápěcího šumu svítí zeleně; potápěcího šumu dále nesvítí
	nastavení ozvěny (reverb)	Dvojitě kliknutí na přepínač zapnutí/ vypnutí ozvěny	Ve výchozím nastavení je efekt ozvěny při zapnutí vypnut. Když je zapnut, světlo efektu ozvěny svítí zeleně; když je vypnut, světlo efektu ozvěny nesvítí.
	tichý režim	Tři kliknutí: spustí nebo znovu zapnout nahrávání	Zapnut (ztlumeno): světlo ztlumení se rozsvítí zeleně; vypnut: světlo zhasne
	nabíjení	Vložte do nabíjecího pouzdra – nebo připojte nabíječku (5V 1A) k nabíjecímu 50 mA	Připojeno k nabíjení: zelené světlo svítí; plně nabito: světlo zhasne
	plně nabito		Všechna světla jsou zhasnutá
	vybitá baterie	Automatické vypnutí, když napětí baterie klesne pod 3.1V	Červené světlo bliká každých 5 sekund

Přijímač

Funkce	Bez tlačítek	LED
Zapnutí	Vložte do nabíjecího konektoru telefonu a zapněte	Zelené světlo bliká
Vypnutí	Vyjměte odpojením z nabíjecího konektoru	Světlo zhasne
odpojeno	TX zapnutý; RX zapnutý automatické spárování a připojení	Zelené světlo bliká pomalu
připojeno		Připojené zařízení: TX jedno světlo zůstává stisknuto; světlo přijímače bliká 3x. Jeden světlo zůstává svítit. Připojení k telefonu: TX jedno světlo zůstává svítit. TX zelená a pevné zhasnutí. TX vypnutí (TX) a poté znovuzapnutí ke automatickému připojení.

Nabíjecí pouzdro

Funkce	Bez tlačítek	LED
Připojení vysílače	Vložte vysílač TX a nabíjejte	Zapojení indikátor zobrazuje průběh nabíjení baterie pouzdra. Zobrazené zelené světlo nabíjení TX.
Nabíjení baterie vnitřní pouzdra	Připojte externí zdroj for pro nabíjení pouzdra	Digitální světlo pomalu bliká
	Baterie vnitřní pouzdra je plně nabitá	Světlo zhasne
Stav baterie v pouzdře	Pokud napětí nemá pod 3.2V, ponechte ve schránce nabíjení napětí	Červené světlo bliká jednou každých 5 sekund

WHITE SHARK

TASSA

BEZDRÁTOVÝ LAVALIER MIKROFON

Stream line

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MADE IN CHINA

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.
Tento produkt je inteligentný bezdrôtový mikrofón, ktorý umožňuje profesionálnu kvalitu nahrávania. Plug and play – nie je potrebná aplikácia.
Viacúčelové použitie: môže sa používať na živé prenosy, nahrávanie vlogov, rozhovory, nahrávanie, video výučbu a iné situácie.

Bezdrôtový mikrofón sa skladá z nasledujúcich častí: vysielacia časť mikrofónu, magnetická spona, prijímač a nabíjacie puzdro (ako je zobrazené na obrázku nižšie).

Spôsoby použitia: ① Klip na golier, ② Vnútorný a vonkajší magnetický typ s prísavnou sponou, ③ Závesný typ – okolo krku



(Mikrofón – vysielač)

(Prijímač)

(Nabíjacie puzdro)

Časti a funkcie

① Mikrofón
② Tlačidlo zapnutia/vypnutia
③ Kontakt na nabíjanie
④ Type-C konektor na nabíjanie
⑤ Otvor pre šnúrku
⑥ Magnetická spona
⑦ Indikátory pripojenia
⑧ Svetlo nabíjania
⑨ Zobrazenie nabitia
⑩ Zobrazenie nabíjania

Pripojenie mikrofónu

Krok 1: Pripojte prijímač k telefónu pomocou konektora.
Dve svetlá budú blikať súčasne.



Poznámka: pre značky telefónov Oppo / Vivo / Iqoo / Realm je potrebné v nastaveniach telefónu povoliť funkciu napájania cez OTG.

Krok 2: Dlho stlačte tlačidlo zapnutia mikrofónu alebo vyberte mikrofón z nabíjačky. Indikátor začne blikať, čo znamená, že zariadenie bolo úspešne zapnuté.

Tlačidlo

Indikátor svieti

Krok 3: Keď indikátory na mikrofóne a prijímači nepretržite svietia, pripojenie je úspešné. Otvorte rekordér, aplikáciu pre živé vysielanie alebo iné aplikácie a používajte mikrofón na nahrávanie zvuku.

Špeciálna poznámka: Pri použití konektora ⑧: prijímač nemá batériu a nie je potrebné ho počas živého vysielania nabíjať. Ak je telefón takmer vybitý, môže sa nabíjať priamo cez konektor ⑩.

Poznámka:
Podporované je iba nabíjanie 5V-1A – rýchle nabíjanie nie je podporované.

Charakteristiky

Vzdialenosť prenosu: 10–30 metrov
Jeden prijímač – dva mikrofóny: podporované
Počúvanie cez slúchadlá podporované
Redukcia šumu: automatická
Efekt ozveny: podporované
Oneskorenie zvuku: ≤20 ms
Citlivosť mikrofónu: -38 dB ±3 dB
Frekvenčný rozsah: 20 Hz–20 kHz

Pomer signál/šum (SNR): ≥65 dB
Prevádzkový prúd: ≤14 mA
Prúd pri vypnutí: ≤20 uA
Výdrž batérie: 5–6 hodín
Batéria nabíjacieho puzdra: 800 mAh
Vstupné napätie nabíjacieho puzdra: 5V–20V
Adaptér: 5V/1A
Prevádzková teplota: -10°C až 50°C

Pokyny na používanie

Vysielač

Ak vysielač neswieti, môže byť v tichom režime (nie je vypnutý).

Funkcia	Tlačidlo	LED
Zapnutie	Držte tlačidlo stlačené 2 sekundy, alebo vyberte zariadenie z nabíjacieho puzdra	Zelené svetlo bliká
Vypnutie	Držte tlačidlo stlačené 2 sekundy	Všetky svetlá zhasnuté
	Vložte do nabíjacieho puzdra	Červené svetlo svieti
	Ak sa do 3 minút neuskutoční spojenie, zariadenie sa automaticky vypne	Všetky svetlá zhasnuté
odpojené		Zelené svetlo bliká
pripojené		Zelené svetlo svieti
Spárovanie s RX	Stlačte tlačidlo (2 sekundy) na zapnutie alebo vyberte z nabíjacieho puzdra a zapnite. Pripojte prijímač (RX) do nabíjacieho konektora telefónu. Vysielač (TX) a prijímač (RX) sa auto-párujú a pripájajú.	Keď sa pripojia (spárujú), TX a RX svietia zeleno
Odpojené	Odpojte RX alebo TX	Po odpojení TX bliká zelené svetlo

Obsah balenia

(1) Mikrofón – vysielač ×2, magnetický držiak ×2
(2) Prijímač ×2
(3) Nabíjacie puzdro ×1
(4) Nabíjací kábel
(5) Používateľská príručka

Poznámka: Ak jeden z mikrofónov bliká a nie je pripojený, vypnite ten, ktorý je úspešne pripojený, odpojte prijímač a potom znovu zapnite mikrofón, ktorý nebol pripojený.
Potom stlačte a držte tlačidlo zapnutia 8 sekúnd, kým nezačne blikať, a znovu pripojte prijímač k telefónu. Keď indikátory na oboch zariadeniach svietia nepretržite – pripojenie je úspešné. (Na zapnutie nie je potrebná veľká sila.)

Funkčné tlačidlo	redukcia šumu	krátko stlačte: svetlo potápania šumu dálej nesvieti – úroveň 1 potápania šumu; dvakrát stlačte: úroveň 2 potápania šumu; trikrát stlačte: úroveň 3 potápania šumu	zdanlivo potápania šumu; svetlo potápania šumu svieti zeleno; potápania šumu dálej nesvieti.
	nastavenie ozveny (reverb)	Dvojité kliknutie na prepínač zapnutie alebo vypnutie ozveny	Vo východzom nastavení je efekt ozveny pri zapnutí vypnutý. Keď je zapnutý, svetlo efektu ozveny svieti nepretržite; keď je vypnutý, svetlo efektu ozveny zhasne.
	tichý režim	Tri kliknutia: spustí alebo znovu zapnúť nahrávanie	Zapnuté (stlmené zvukové): svetlo stlmenia sa zapne zelene; vypnuté: svetlo zhasne
	nabíjanie	Vložte do nabíjacieho puzdra – alebo pripojte nabíjačku (5V 1A) k nabíjaniu 50 mA	Pripojené k nabíjaniu: zelené svetlo svieti; plne nabité: svetlo zhasne
	plne nabité		Všetky svetlá sú zhasnuté
	vybitá batéria	Automatické vypnutie, keď napätie batérie klesne pod 3.1V	Červené svetlo bliká každých 5 sekúnd

Prijímač

Funkcia	Bez tlačidiel	LED
Zapnutie	Vložte do nabíjacieho konektora a telefónu a zapnite	Zelené svetlo bliká
Vypnutie	Vyjmite odpojením z nabíjacieho konektora	Svetlo zhasne
odpojené	TX zapnutý; RX zapnutý automatické párovanie a pripojenie	Zelené svetlo bliká pomaly
pripojené		Pripojené zariadenie: TX jedno svetlo zostáva svietiť. Bliká 3x. Jedno svetlo zostáva svietiť. Pripojenie k telefónu: TX zelená a pevné zhasnutie. TX vypnutie (TX) a potom znovuzapnutie na automatickú pripojenie.

Nabíjacie puzdro

Funkcia	Bez tlačidiel	LED
Pripojenie vysielača	Vložte vysielač TX a nabíjte ho	Digitálny indikátor zobrazuje priebeh nabíjania batérie puzdra. Zobrazenie zelené svetlo nabíjania TX.
Nabíjanie hlavného puzdra	Pripojte externý zdroj 5V na nabíjanie puzdra	Digitálne svetlo pomaly bliká
	Batérie puzdra je plne nabitá	Svetlo zhasne
Stav batérie v puzdre	Ak napätie nemá pod 3.2V, ponechajte v schránke nabíjania napätia	Červené svetlo bliká raz každých 5 sekúnd