



MAXIMUS

3-režimová herná myš

Obsah balenia:

- 1 × Herná myš
- 1 × Nabíjací kábel USB A-C
- 1 × Používateľská príručka
- 1 × Záručný list
- 1 × Uvítacia karta

Špecifikácie myši

- 26 000 DPI Pixart 3395 + TLSR8271
- TTC enkodér
- Až 650 palcov za sekundu (IPS)
- Zrýchlenie 50 G
- 6 nezávisle programovateľných tlačidiel
- Spínače Huano (L+R) – životnosť 100 mil. kliknutí
- Ultrapolling 1000 Hz
- Li-polymérová batéria 300 mAh
- Približný čas hrania: 30 h
- 1,8 m opletený paracord kábel
- Softvér: stiahnite z www.whiteshark.gg
- Približné rozmery: 118,7 mm × 62 mm × 40,1 mm
- Približná hmotnosť: 55 g ±3 g

Režim spánku

1. Ak sa myš nepoužíva 1 minútu, prejde do plytkého režimu spánku. Stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo pohnite myšou, aby sa prebudila.
2. Ak sa myš nepoužíva 3 minúty, prejde do hlbokého režimu spánku. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na prebudenie.

Poznámka: Keď počítač prejde do režimu spánku, myš okamžite prejde do hlbokej hibernácie. Kliknutím na tlačidlo myši prebudíte myš aj počítač.

Správa napájania

1. Keď napätie batérie klesne pod hodnotu DC 3,3 V, indikátor nízkeho napätia bliká červenou farbou (indikácia nabíjania).
2. Keď napätie klesne pod DC 3,1 V, myš prestane fungovať.
3. Pripojte dátový kábel Type-C do myši, červený indikátor myši bude trvalo svietiť. Približne po 3,5–4 hodinách bude myš úplne nabitá a po úplnom nabití sa indikátor vráti do režimu pred nabíjaním.

Pokyny na používanie

Káblový režim

Otvorte balenie, vyberte myš, USB koniec kábla zapojte do USB portu počítača a koniec Type-C zapojte do konektora Type-C na myši. Potom je možné myš používať.

Režim 2.4G

Otvorte balenie, vyberte myš, prepínač napájania nastavte do polohy „2.4G“. Myš prejde do režimu 2.4G a následne zapojte 2.4G USB dongle do USB portu počítača. Myš je potom možné používať normálne.

Režim BT

Otvorte balenie, vyberte myš, prepínač napájania nastavte do polohy „BT“, rozsvieti sa zelené DPI svetlo. Dlhú stlačte tlačidlo BT CHANNEL a držte ho viac ako 3 sekundy. V tomto momente začne indikátor DPI blikáť modrým svetlom, čo znamená, že myš je v stave párovania BT. Po úspešnom pripojení sa indikátor DPI zmení na zelené svetlo.

Ako príklad vezmeme systém Windows 10: zapnite BT, vyhľadajte názov Bluetooth „MAXIMUS“ a kliknite na spárovanie na používanie.

Po manuálnom odpojení BT alebo po odpojení BT z dôvodu dlhodobej nečinnosti je potrebné stlačiť ľavé alebo pravé tlačidlo myši, aby sa myš prebudila. Rozsvieti sa modré svetlo.

Znovu stlačte a podržte tlačidlo prepínača kanálu BT, aby ste zopakovali predchádzajúci spôsob párovania BT.

Po úspešnom spárovaní BT môžete používať režim BT.

Kompatibilita systému

Operačná platforma:

Windows 2000 / Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Ak sa používa v systéme Win95 alebo Win98, port musí byť nakonfigurovaný s USB 1.1 alebo vyšším a musí byť k dispozícii minimálne 20 MB voľného miesta na pevnom disku.

