



MAXIMUS

3-režimová herní myš

Obsah balení:

- 1 × Herní myš
- 1 × Nabíjecí kabel USB A-C
- 1 × Uživatelská příručka
- 1 × Záruční karta
- 1 × Uvítací karta

Specifikace myši

- 26 000 DPI Pixart 3395 + TLSR8271
- TTC enkodér
- Až 650 palců za sekundu (IPS)
- Zrychlení 50 G
- 6 nezávisle programovatelných tlačítek
- Spínače Huano (L+R) – životnost 100 mil. kliknutí
- Ultrapolling 1000 Hz
- Li-polymerová baterie 300 mAh
- Přibližná doba hraní: 30 h
- 1,8 m opletený paracord kabel
- Software: ke stažení na www.whiteshark.gg
- Přibližné rozměry: 118,7 mm × 62 mm × 40,1 mm
- Přibližná hmotnost: 55 g ±3 g

Režim spánku

1. Pokud myš není používána po dobu 1 minuty, přejde do mělkého režimu spánku.
Stiskněte libovolné tlačítko nebo pohněte myší pro její probuzení.
2. Pokud myš není používána po dobu 3 minut, přejde do hlubokého režimu spánku.
Stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení.

Poznámka: Když počítač přejde do režimu spánku, myš okamžitě přejde do hluboké hibernace. Kliknutím na tlačítko myši probudíte myš i počítač.

Správa napájení:

1. Pokud napětí baterie klesne pod hodnotu DC 3,3 V, indikátor nízkého napětí bliká červeně (indikace nabíjení).
2. Pokud napětí klesne pod DC 3,1 V, myš přestane fungovat.
3. Připojte datový kabel Type-C do myši, červený indikátor myši bude trvale svítit.
Přibližně po 3,5–4 hodinách bude myš plně nabitá a po úplném nabití se indikátor vrátí do režimu před nabíjením.

Pokyny k použití

Kabelový režim

Otevřete balení, vyjměte myš, konec kabelu USB zapojte do USB portu počítače, konec Type-C zapojte do konektoru Type-C na myši a poté lze myš používat.

Režim 2.4G

Otevřete balení, vyjměte myš, přepněte vypínač do polohy „2.4G“. Myš přejde do režimu 2.4G a poté zapojte 2.4G USB dongle do USB portu počítače. Myš lze poté používat normálně.

Režim BT

Otevřete balení, vyjměte myš, přepněte vypínač do polohy „BT“, zelené DPI světlo se rozsvítí. Dlouze stiskněte tlačítko BT CHANNEL a držte jej déle než 3 sekundy. V této chvíli začne indikátor DPI blikat modře, což znamená, že myš je ve stavu párování BT. Po úspěšném připojení se indikátor DPI změní na zelené světlo.

Jako příklad vezmeme systém Windows 10: zapněte BT, vyhledejte název Bluetooth „MAXIMUS“ a klikněte na párování pro použití.

Po ručním odpojení BT nebo po odpojení BT z důvodu dlouhé nečinnosti je nutné stisknout levé nebo pravé tlačítko myši pro její probuzení. Rozsvítí se modré světlo.

Znovu stiskněte a podržte tlačítko přepnutí kanálu BT, abyste zopakovali předchozí postup párování BT. Po úspěšném párování BT můžete používat režim BT.

Kompatibilita systému

Operační platforma:

Windows 2000 / Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Pokud se používá v systému Win95 nebo Win98, musí být port nakonfigurován s USB 1.1 nebo vyšším a musí být k dispozici alespoň 20 MB volného místa na pevném disku.

